

SVEN®

Микрофоны бар
сымсыз стереоқұлаққап

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



AP-B900MV

www.sven.fi

SVEN CM стереоқулаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Микрофоны бар SVEN AP-B900MV стереоқулаққап ДК, ноутбуктармен және басқа да ұялы құрылғыларымен Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді жіберу арқылы жұмыс жасауға арналған. Оларды сонымен қатар ғаламтор-телефонияда, бейнеконференцияларда жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті ойындарда, сөзді айырып тану және шет тілдерін үйрену үшін қолданылуға болады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Стереоқулаққап – 1 дана
- Микрофонмен алынатын аудио кабель – 1 дана
- Micro USB-ге USB қоректендіру кабелі – 1 дана
- Құлаққап корпусы – 1 дана
- Пайдаланышының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР

- Стереоқулаққапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
- Стереоқулаққапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 минуттан астам) – есту қабілетінің нашарлайды.

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Шуды азайтудың белсенді жүйесі (ANC)
- Bluetooth 4.1 арқылы сымсыз сигнал беру
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
- Тректерді ауыстыруды басқару мүмкіндігі

Пайдалануышының нұсқаулығы

АР-В900MV

- Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты – 18 сағатқа дейін (ішінде ANC режимінде – 15 сағатқа дейін)
- Әрекет ету радиусы – 10 м-ге дейін

СИПАТТАУ

① Дыбыс деңгейін арттыру (қысқа баспасаң);

Келесі трек (ұзақ баспасаң, ~ 2 секунд)

② Қосу / өшіру түймесі; Бақылау түймесін қоңырау; Ойнату / Кідірту

③ Дыбыс деңгейін төмендедү (қысқа баспасаң);

алдыңғы трекке (ұзақ баспасаң, ~ 2 секунд)

④ Светодиодты индикатор

⑤ Зарядтау үшін USB микро ажырандысы

⑥ Микрофон

⑦ Белсендіру / белсенді шу жою жүйесін ажырату (ANC)

⑧ Аудиокабельді қосуға арналған жыранды

⑨ Светодиодты индикатор шуды азайтудың белсенді жүйелері (ANC)



1-сурет. Құлаққаптың
құрылышы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Гарнитураны зарядтау

- Гарнитураны DK USB портына немесе зарядтау құрылғысының micro USB-ге USB қоректендері кабелімен (жиынтықтан) қосыңыз. Зарядталып жатқанда ④ светодиодты индикатор қызыл түспен жаңып тұрады.
- Құрылғы толық зарядталған кезде, индикатор шамы ④ сөнеді.
- Қезде төмен деңгей қысқа дыбыс сигналы және LED батарея мезгілмезгіл қызыл ④ жыпылықтайда жариялады.

- Құлаққаптарда аккумулятор жабдықтың интегралды бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан оны аудиостыруға немесе алып тастауға әрекеттенбеніз, құрылғыны бұзуының немесе кепілін жоюының мүмкін.

Құрылғыны қосу және ажырату

- Гарнитураны қосу үшін ② түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрыңыз. LED кезде (құрылғыға қосылған кезде) ④ көк және қызыл жарқыл (құрылғы іздеу режимі) кезекпен бастайды немесе көк жыпылықтап болады. Құрылғыны ажырату керек болса, қтадан ② түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрасыз. Өшкен кезде ④ светодиодты индикатор қызыл түспен жыптырайды.

Басқару түймелері

Телефонға байланысты:

- кіріс қоңырауды қабылдау үшін ② түймесін басыңыз. Эңгіме аяқталғанда ② түймесін қайта басыңыз;
- кіріс қоңырауды болдырмау үшін ② түймесін басыңыз және ұстап тұру (~2 сек.)*;
- ② түймесін еki рет қысқа ғана басыңыз, соғы терілген абонентті шақыру функциясы қосылады*;
- түймесі ② ұзақ баспасөз, гарнитура құрылғысынан ажыратылғанда және іздеу режимінде кіреді отыр.

Шуды азайтудың белсенді жүйесі (ANC)

Шуды азайтудың белсенді жүйесі (ANC) сыртқы шуды азайтады. Белсендіру / белсенді шу жою жүйесін ажырату (ANC) коммутатор арқылы шығарылады ⑦. Егер белсенді шуды болдырмау (ANC) қосулы болса индикаторы ⑨ жасыл түспен жанады.

* Телефонның/смартфонның конфигурациясына байланысты

Bluetooth технологиясы

- Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді сымсыз жіберудің арқасында қулаққапты үйлесімді құрылғыларға қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

Гарнитура мен құрылғының байланысы

- Bluetooth арқылы сигнал жіберу үшін бүйім мен сигнал көзі арасында байланыс орнату керек (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз). Бұл әрекетті орындау үшін, іздеу режимі күтіңіз, гарнитураны қосу ④ LED көк және қызыл жарқылмен арасында аудиостырып береді.

Пайдалануышының нұсқаулығы

AP-B900MV



2-сурет. Қосылу схемасы

- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т. б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдау керек. Экранда шыққан «SVEN AP-B900MV» деген атаумен байланыс орнату керек*.
- Қосылу сәтті болған кезде құлаққапта қысқа дыбыс сигналы естіледі, гарнитурада іздеу индикациясы тоқталады. Ешқандай құрылғы қосылған болса, автоматты түрде құлаққаптар 2 минуттан кейін сөніп. Егерде құрылғылардың түйіндесіү сәтсіз болса, жүйені қайтадан іздеу режиміне қою қажет (өшіріп және қосып)**.
- Байланыс барысында көк ④ құлақаспал индикатор шамы жыпылықтайды қосылған Bluetooth құрылғысына (музыка тындау).

* Құрылғының кейір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бүйім сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бүйімның атауын «SVEN AP-B900MV» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Сымды режимде қолдану

- Бүйімді жиынтықтағы кабель арқылы қосып, стереоқұлаққаптар ретінде пайдалануға болады арқылы ⑧ ажырату. Микрофонның дыбыс көзінде қарағанда, құлақаспалтар жақын етіп кабелі қосылған болуы керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Сегіштік, дБ	құлаққап: 105 микрофон: -58 ± 3
Жиілік диапазоны, Гц	құлаққап: 20 – 20 000 микрофон: 30 – 16 000
Кедергі, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 40
Қосылу типі	Bluetooth 4.1/мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin)
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Әрекет аумағы	10 м-ге дейін
Аккумулятордан жұмыс істеге уақыты	17 сағатқа дейін
Кабель ұзындығы, м	1,2
Салмағы, г	333

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Микрофоны бар сымсыз стереоқулақтар

SVEN®



Үлгі: AP-B900MV

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика аланы, Фурманов көшесінің бүрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.я

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Қазақстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



AP-B900MV